

リモートカメラ 簡易接続ガイド



※リモートカメラ「AW-HE70SK9」とコントローラー「AW-RP50/N」の
組み合わせでの使用を想定した接続ガイドになります。

詳細はカメラ/コントローラ付属の取扱説明書を参照ください。

コントローラー側

SYSTEMメニューより、カメラの接続設定を行います。

※SYSTEMメニューの入り方

- ・MENUボタンを押すと、点灯します。
- ・数字キー $\boxed{10}$ を押します。

赤丸 MENUボタン

黄丸 数字キー $\boxed{10}$

青丸 F1F2ツマミ

緑丸 EXITボタン

白丸 カメラセレクトキー



カメラのIPアドレスの確認方法

カメラが立ち上がったらCAMERA OSD(長押し)→

メンテナンス(F1で選びF1で選択)→IP Networkを選択します。

Serial接続

Serial接続はIPなどは関係なく、コントローラーと繋いだカメラを操作する方法です。比較的簡単ですが同時接続数は最大5台までです。

カメラのRS-422端子(左図)と
コントローラーの PAN/TILT/HEADの任意の端子(右図)
をLANケーブルで接続します。

メニュー → SYSTEM→[1]CAMERA CTLを選択し、
LANケーブルを接続した端子番号をF1で選びF2で
【Serial】に変更します。

カメラの電源ON、OFFはコントローラー側で行います。
MENU→[8]CAMERA→[2]POWERでF1を押す→F2で
ALL ONを選択します。
OFFにする時は、ALL OFFを選択してください。

変更後接続したカメラのセレクトキー上部のLEDが点灯します。
セレクトキーを押し、カメラを選択し操作可能か確認してください。



Network接続

Network接続はカメラやコントローラーにIPを振り分け、接続します。ハブを利用すれば最大100台まで同時接続可能です。

カメラの10BASE-T/100BASE-TX端子(左図)とコントローラーのNetwork端子(右図)をLANケーブルで接続します。メニュー → SYSTEM → [5]AUTO SET IPを選択し、F2でRENEW IP ADRを選択し、YESを選択します。(CAM IP ADRで設定されているIPが自動でカメラに振り分けられます)

カメラの電源ON、OFFはコントローラー側で行います。MENU → [8]CAMERA → [2]POWERでF1を押す → F2でALL ONを選択します。OFFにする時は、ALL OFFを選択してください。

設定後接続したカメラのセレクトキー上部のLEDが点灯します。セレクトキーを押し、カメラを選択し操作可能か確認してください。

